

SÉRIE · AUTOMATE · PR-18

AUTOMATES PROGRAMMABLES PR-18

Automates TOSUNLUX PR-18 à écran LCD et clavier, extensibles par modules : 1 024 blocs de fonctions, 12 entrées et 6 sorties relais 10 A, horloge temps réel. Version AC 110–240 V ou DC 12–24 V avec 6 entrées analogiques 0–10 V et comptage rapide 60 kHz.

12 / 6

E / S

1 024

Blocs

Oui

Extension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Alimentation	Entrées	Sorties	Comptage rapide
 PR-18AC-R	PR-18AC-R	AC 110 – 240 V	12 TOR	6 relais 10 A	—
 PR-18DC-DA-R	PR-18DC-DA-R	DC 12 – 24 V	6 TOR / analogiques 0–10 V + 6 TOR	6 relais 10 A	4 voies (I9–IC) · 60 kHz

Extensibles par les modules SR-E · écran LCD et clavier · horloge temps réel · pas de sortie PWM.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC 110 – 240 V (versions AC) · DC 12 – 24 V (versions DC)
Programme	1 024 blocs de fonctions
Entrées / sorties	12 entrées / 6 sorties

ÉLECTRIQUE

Sorties	Relais 10 A
Interface	Écran LCD et clavier en façade
Horloge temps réel	Oui
Extension	Oui, modules d'extension SR-E
Comptage rapide	4 voies 60 kHz (version DC)

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Rail DIN 35 mm¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.