

SÉRIE · BOUTON-POUSOIR Ø 22 · PB2

BOUTONS-POUSOIRS Ø 22 MÉTALLIQUES PB2

Boutons-poussoirs TOSUNLUX série PB2 pour perçage Ø 22 mm, à collerette métallique chromée. Unités complètes avec bloc de contact à bornes à vis-étrier : têtes affleurantes, versions lumineuses à LED, arrêt d'urgence coup de poing Ø 40 et double touche avec voyant.

Ø 22 mm

Perçage

10 A

Courant

400 V~

Tension



Rouge



Lumineux



Arrêt d'urgence



Double touche

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Tête	Action	Couleur	Contact	Éclairage
PB2-BA31	Affleurante	À impulsion	Vert	NO	—
PB2-BA42	Affleurante	À impulsion	Rouge	NC	—
PB2-BA21	Affleurante	À impulsion	Noir	NO	—
PB2-BW3361	Affleurante lumineuse	À impulsion	Vert	NO	LED · alimentation directe 220 – 240 V
PB2-BW3462	Affleurante lumineuse	À impulsion	Rouge	NC	LED · alimentation directe 220 – 240 V
PB2-BS542	Coup de poing Ø 40	Arrêt d'urgence · tourner pour déverrouiller	Rouge	NC	—
PB2-BW8465	Double touche : 1 affleurante + 1 dépassante	À impulsion	Vert + rouge · voyant jaune	NO + NC	Voyant central · alimentation directe

Double touche XB2-BW8465 : modèle TOSUNLUX PB2-BW8465.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Bouton-poussoir à collerette métallique chromée
Composition	Unité complète : tête, embase et bloc de contact
Tension assignée d'isolement Ui	600 V ¹

ÉLECTRIQUE

Raccordement	Bornes à vis-étrier imperdables
--------------	---------------------------------

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ manœuvres ¹
----------------------------------	--

ENVIRONNEMENT

Catégorie d'emploi	AC-15 : 3 A sous 240 V · DC-13 : 0,27 A sous 250 V ²
Contacts	NO, NC ou NO + NC selon la référence
Bloc de contact	ZB2-BE101 (NO) · ZB2-BE102 (NC)
Courant assigné	10 (6) A
Tension assignée	400 V~

Indice de protection PB2-IP40
BW8465

CONFORMITÉ

NormeIEC 60947-5-1

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

PerçageØ 22 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.