



SÉRIE · COMMUTATEUR Ø 22 · PB2

COMMUTATEURS À MANETTE & À CLÉ Ø 22 PB2

Commutateurs de sélection TOSUNLUX série PB2 pour perçage Ø 22 mm, collerette métallique chromée : manette standard 2 ou 3 positions (fixes ou à rappel), serrure à clé et manette lumineuse à LED. Unités complètes avec blocs de contact à vis-étrier.

Ø 22 mm

Perçage

2 / 3

Positions

10 A

Courant



3 positions



À clé



Lumineux

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Commande	Positions	Couleur	Contact	Éclairage
PB2-BD21	Manette standard	2 positions fixes	—	NO	—
PB2-BD33	Manette standard	3 positions fixes	—	NO + NO	—
PB2-BD41	Manette standard	2 positions · à rappel	—	NO	—
PB2-BD53	Manette standard	3 positions · rappel au centre	—	NO + NO	—
PB2-BG21	Serrure à clé	2 positions fixes	—	NO	—
PB2-BK2365	Manette lumineuse	2 positions fixes	Vert	NO + NC	LED · alimentation directe
PB2-BK2465	Manette lumineuse	2 positions fixes	Rouge	NO + NC	LED · alimentation directe
PB2-BK2565	Manette lumineuse	2 positions fixes	Jaune	NO + NC	LED · alimentation directe

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Commutateur de sélection à collerette métallique chromée
Composition	Unité complète : tête, embase et bloc(s) de contact
Tension assignée d'isolement Ui	600 V ¹
Catégorie d'emploi	AC-15 : 3 A sous 240 V · DC-13 : 0,27 A sous 250 V ²
Commande	Manette standard · serrure à clé · manette lumineuse
Positions	2 ou 3 · fixes ou à rappel selon la référence
Bloc de contact	ZB2-BE101 (NO) · ZB2-BE102 (NC)
Courant assigné	10 (6) A

ÉLECTRIQUE

Tension assignée	400 V~
Raccordement	Bornes à vis-étrier imperdables

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	3 × 10 ⁵ / 1 × 10 ⁵ manœuvres ¹
----------------------------------	--

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP65 face avant ¹
---------------------	------------------------------

CONFORMITÉ

Norme	IEC 60947-5-1
-------	---------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Perçage Ø 22 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.