

SÉRIE · VOYANT LED · AD22 / AD16

VOYANTS LED AD22 · AD16

Voyants de signalisation à LED TOSUNLUX pour façades d'armoires et pupitres : perçage Ø 22 ou Ø 16 mm, tensions de 12 à 380 V, cinq couleurs.

Ø 22 / Ø 16 mm
Perçage

12-380 V
Tension

5
Couleurs



AD22-22M-r

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Réf. TOSUNLUX	Perçage	Tension	Couleurs
	AD22-22 220V	AD22-22DS	Ø 22 mm	AC 220 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD22-22 24V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 24 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD22-22 12V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 12 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD22-22 48V	AD22-22DS	Ø 22 mm	DC/AC 48 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD22-22 380V	AD22-22DS	Ø 22 mm	AC 380 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD16-16DS 220V	AD16-16DS	Ø 16 mm	AC 220 V	Rouge · vert · orange
	AD16-16DS 12V DC	AD16-16DS	Ø 16 mm	DC/AC 12 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD16-16DS 24V DC	AD16-16DS	Ø 16 mm	DC/AC 24 V	Rouge · vert · orange · bleu · blanc
	AD22-22 AC/DC 24-220V	—	Ø 22 mm	AC/DC 24 – 220 V	Rouge · vert · orange

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Voyant de signalisation à LED
Tensions TOSUN AD22-22DS	DC/AC 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 127 V · DC 220 V · AC 220 V · AC 380 V
Tensions TOSUN AD16-16DS	DC/AC 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 127 V · DC 220 V · AC 220 V · AC 380 V
Courant absorbé	20 mA ¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP65 face avant ¹
---------------------	------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60947-5-1 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60947-5-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

AD22-22DS	Perçage Ø 22 · collerette Ø 29 · profondeur 39 mm
AD16-16DS	Perçage Ø 16 · collerette Ø 19 · profondeur 34 mm
Dimensions et montage	Encastré Ø 22 / Ø 16 mm · fixation par écrou ¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.