

السلسلة · متحكم PR-18-N · ETHERNET

متحكمات ETHERNET PR-18-N

متحكمات TOSUNLUX PR-18-N المتصلة: منفذ Ethernet مع MQTT وخادم ويب مدمج، ومسجل بيانات على بطاقة SD، و 024 كنة وظيفية، و 12 مدخلًا و 6 مخرج مرحل. قابلة للتوسيع حتى 16 وحدة، للمراقبة عن بُعد للمضخات والمحطات والتجهيزات التقنية.

16 وحدة

التوسيع

12 / 6

E / S

Ethernet · MQTT

الشبكة



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	التغذية	المدخل	المخارج	المنافذ التسلسلية
 PR-18AC-R-N	PR-18AC-R-N	AC 110 – 240 V	12 مداخل (I1-IC)	6 مرحلات 10 A 250 V AC / 5 A 30 V DC	COM0 RS232/RS485 · COM1 RS485 (اختياري)
 PR-18DC-DAI-R-N	PR-18DC-DAI-R-N	DC 24 V	6 TOR/AI 0-10 V + 2 TOR/AI 0-10 V/0-20 mA + 4 رقمية/سريعة	6 مرحلات 10 A 250 V AC / 5 A 30 V DC	COM2 اختياري · COM0 اختياري · COM1 مدمج RS485

Ethernet و MQTT وخادم ويب في التسخين · مسجل على بطاقة SD · حتى 16 وحدة توسيع.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التغذية	AC 110 – 240 V (PR-18AC-R-N) · DC 24 V (PR-18DC-DAI-R-N)
البرنامج	1024 كنة وظيفية
المدخل / المخرج	12 مدخل / 6 مخرج مرحل
المخارج	مرحل 10 A 250 V AC / 5 A 30 V DC
المدخل التناظرية	8 (صيغ DC) 0-10 V، منها 2 ب 0-20 mA
التركيب	سكة DIN 35 mm ¹
قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.	

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	سكة DIN 35 mm ¹
---------	----------------------------

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.