

السلسلة · متحكم قابل للبرمجة · PR-24

متحكمات قابلة للبرمجة PR-24

متحكمات TOSUNLUX PR-24 بشاشة LCD ولوحة تنقل، قابلة للتوسيع: 1 024 كتلة وظيفية، 14 مدخلًا و10 مخرج مرحل 10 أمبير، ومنفذ RS485 مدمج وساعة زمن حقيقي. نسخة AC من 110 إلى 240 فولت أو DC من 12 إلى 24 فولت مع 6 مداخل تناظرية وعد سريع.

RS485

الاتصال

1024

الكتل

14 / 10

E / S



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	التغذية	المدخلات	المخارج	العدّ السريع
 PR-24AC-R	PR-24AC-R	AC 110 – 240 V	14 TOR	10 مرحلات 10 A	—
 PR-24DC-DA-R	PR-24DC-DA-R	DC 12 – 24 V	0-10 V + 8 TOR / 6 TOR	10 مرحلات 10 A	4 قنوات 60 kHz (I9-IC)

RS485 مدمج · قابلة للتوسيع بوحدة SR-E · شاشة LCD ولوحة مفاتيح · ساعة زمن حقيقي.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التغذية	AC 110 – 240 V (الصيغ AC) · DC 12 – 24 V (صيغ DC)
البرنامج	1024 كتلة وظيفية
المدخل / المخرج	14 مدخل / 10 مخرج
المخرج	مرحل 10 A
الواجهة	شاشة LCD ولوحة مفاتيح في الواجهة
ساعة الزمن الحقيقي	نعم
التوسيع	نعم، وحدات التوسيع SR-E
الاتصال	مدمج RS485
العدّ السريع	4 قنوات 60 kHz (نسخة DC)

03 الأبعاد والتوصيل

1 سكة DIN 35 mm

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.