



DN11

SÉRIE · BLOC AUXILIAIRE · TSA1-DN11

BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES TSA1-DN11

Bloc de contacts auxiliaires frontal TOSUNLUX TSA1-DN11 à 1 contact NO et 1 contact NC, pour ajouter des contacts de signalisation ou de verrouillage aux contacteurs TSC1-D, TSC-D et TSC7 : il s'encliquette en façade du contacteur, sans outil. Bornes repérées 53-54 (NO) et 61-62 (NC).

NO+NC
Contacts

En façade
Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Fonction	Contacts
TSA1-DN11	Bloc de contacts auxiliaires	NO+NC

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Blocs auxiliaires	TSA1-DN11 (NO+NC)
Type	Blocs de contacts auxiliaires frontaux pour contacteurs TSC1-D [1]

ÉLECTRIQUE

Tension assignée d'emploi	Ue 690 V AC · Ui 690 V [1]
Courant assigné	Ith 10 A · AC-15 : 2,5 A sous 400 V [1]

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-5-1 [2]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Encliquetage en façade du contacteur, sans outil [1]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

EN 60947-5-1 · IEC 60947-4-1 · IEC 60947-5-1

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	210200110SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-104717	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.