



SÉRIE · BLOC DE CONTACT Ø 22

BLOCS DE CONTACT ZB2-BE POUR BOUTONS Ø 22

Blocs de contact de rechange TOSUNLUX ZB2-BE101 (NO) et ZB2-BE102 (NC) pour les boutons et commutateurs PB2 Ø 22 mm : bornes à vis-étrier imperdables, 10 (6) A sous 400 V~, IEC 60947-5-1.

NO · NC

Contacts

10 A

Courant

400 V~

Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Désignation	Caractéristiques
ZB2-BE101	Bloc de contact NO	Poussoir vert · bornes 3-4 · 10 (6) A · 400 V~
ZB2-BE102	Bloc de contact NC	Poussoir rouge · bornes 1-2

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Bloc de contact de rechange
Tension assignée d'isolement U_i	600 V ¹
Catégorie d'emploi	AC-15 : 3 A sous 240 V · DC-13 : 0,27 A sous 250 V ¹
ZB2-BE101	1 contact NO · bornes 3-4
ZB2-BE102	1 contact NC · bornes 1-2
Courant assigné	10 (6) A
Tension assignée	400 V~
Raccordement	Bornes à vis-étrier imperdables

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ manœuvres ¹
----------------------------------	--

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP20 (bornes) ¹
---------------------	----------------------------

CONFORMITÉ

Norme	IEC 60947-5-1
Homologation	A600 · Q600

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.