

SÉRIE · DRIVER LED · ALIMENTATION

DRIVERS LED À COURANT CONSTANT

Drivers TOSUNLUX pour remplacer l'alimentation des plafonniers, panneaux et projecteurs LED : drivers à courant constant 9 à 48 W, drivers de panneaux 60 × 60 de 55 et 72 W, drivers de projecteurs 30 et 50 W étanches.

9-72 W

Puissance

Courant constant

Sortie

85-265 V

Entrée



Projecteur



Panel 60 × 60

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Entrée	Sortie
Driver 9W	Courant constant	9 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
Driver 18W	Courant constant	18 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
Driver 24W	Courant constant	24 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
Driver 36W	Courant constant	36 W	AC 85 – 265 V · 50/60 Hz	DC 108 – 144 V · 300 mA ± 5 %
Driver 48W	Courant constant	48 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
Driver panel LED 60x60 55W	Courant constant	55 W	AC 165 – 265 V ou AC 85 – 265 V ¹	—
Driver panel LED 60x60 72W	Courant constant	72 W	AC 165 – 265 V ou AC 85 – 265 V ¹	—
Driver projecteur LED 24v DC 30w	Étanche	30 W	24 V DC	—
Driver projecteur LED 24v DC 50w	Étanche	50 W	24 V DC	—

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Driver 36 W	Entrée AC 85 – 265 V · 50/60 Hz · sortie DC 108 – 144 V · 300 mA ± 5 %
Rendement	> 85 % ¹
Tension d'alimentation	AC 85 – 265 V · 50/60 Hz ¹

CONFORMITÉ

Protection des drivers de projecteur	IP67 ¹
Norme / marquage	CE · IEC 61347-2-13 ²

ENVIRONNEMENT

Driver 36 W — températures **tc 75 °C · ta 60 °C max.**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : CE · IEC 61347-2-13.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions et montage **Boîtier plastique ou aluminium · fixation par 2 vis¹**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.