



Série 1122

SÉRIE · GYROPHARE LED · LTE / LTD

GYROPHARES À LED LTE · LTD

Feux de signalisation TOSUNLUX à LED pour machines, portails et quais : série compacte 2071 avec sélecteur intégré (fixe, flash, rotation, stroboscopique) et gyrophare 1122. Fixation à vis (LTE) ou magnétique (LTD), version J avec buzzer.

LED 2 W

Source

4

Couleurs

85-100 dB

Buzzer (J)

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Fixation	Buzzer	Tension	Encombrement
Gyrophare LTE-2071 rouge / jaune	LTE-2071	À vis	—	—	Ø 72 × 112 mm
Gyrophare LTD-2071 rouge / jaune (avec aimant)	LTD-2071	Magnétique	—	—	Ø 72 × 112 mm
Gyrophare LTE-2071-J rouge avec alarme	LTE-2071J	À vis	Oui	—	Ø 72 × 112 mm
LTE-1122 220v rouge	LTE-1122	À vis	—	220 V	Ø 120 × 147 mm
LTE-1122 24v-DC rouge	LTE-1122	À vis	—	DC 24 V	Ø 120 × 147 mm
LTE-1122 12v-DC rouge	LTE-1122	À vis	—	DC 12 V	Ø 120 × 147 mm
Gyrophare LTD 1122, 220v	LTD-1122	Magnétique	—	220 V	Ø 120 × 147 mm
Gyrophare LTD 1122, 12v - 24v	LTD-1122	Magnétique	—	12 - 24 V	Ø 120 × 147 mm
Strobe Flash LTE-3072 220v et 24v	—	—	—	220 V · 24 V	—
Feu de signalisation Jumbo	Feu tournant grand modèle ¹	À vis ¹	—	220 V ¹	—

Suffixes : E = fixation à vis, D = fixation magnétique, J = avec buzzer.

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Feux de signalisation à LED (LED Alarm Light)
Source lumineuse	LED 2 W
Tensions TOSUN — série 2071	DC 12 / 24 V à AC 110 / 220 V · DC 12 V · DC 24 V · AC 110 V · AC 220 V · AC 380 V
Tensions TOSUN — série 1122	DC 12 V · DC 24 V · AC 110 V · AC 220 V · AC 380 V
Puissance	2 – 5 W ¹

ÉLECTRIQUE

Fréquence	60 à 80 par minute
Niveau sonore du buzzer (versions J)	85 – 100 dB
Couleurs TOSUN	Rouge · jaune · vert · bleu

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP54 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

Fonctions de la série 2071	Sélecteur intégré : fixe · flash · rotation · stroboscopique	Norme / marquage	CE ²
----------------------------	--	------------------	-----------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Fixation E : à vis · D : magnétique

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.