



SÉRIE · HORLOGE DIGITALE · THC-15A

HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE HEBDOMADAIRE THC-15A · THC-30A

Horloge programmable digitale hebdomadaire TOSUNLUX sur rail DIN : 16 marches et 16 arrêts au pas de 1 min, contact 16 A (THC-15A) ou 30 A (THC-30A, versions 12 V et 24 V AC/DC).

16 A résistif
Contact

36 mm
Largeur

Rail DIN
Montage

THC-30B

THC18

THC20-1C

TUL180N

TUL181D

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Type	Programme	Contact	Alimentation	Largeur
Horloge digitale THC 15A	THC-15A	Digitale hebdomadaire	16 marches / 16 arrêts · pas de 1 min	16 A résistif · AC 250 V	AC 220 – 240 V	36 mm
Horloge THC30A 12V AC/DC	THC-30A	Digitale hebdomadaire	16 marches / 16 arrêts · pas de 1 min	30 A résistif · AC 250 V	AC/DC 12 V	36 mm
Horloge THC30A 24V AC/DC	THC-30A	Digitale hebdomadaire	16 marches / 16 arrêts · pas de 1 min	30 A résistif · AC 250 V	AC/DC 24 V	36 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Horloge programmable digitale hebdomadaire
Horloges digitales THC — tensions TOSUN	AC 220 – 240 V · AC 110 V · AC 85 – 240 V · DC/AC 12 V · DC/AC 24 V
Horloges digitales THC-15A · THC-30B — consommation	4,5 VA
Courant commuté	16 A résistif · AC 250 V ¹
Précision des horloges digitales THC	≤ 1 s par jour

ÉLECTRIQUE

Plage de programmation THC-15A · THC-30B	De 1 minute à 168 heures
--	--------------------------

ENVIRONNEMENT

Température de service	–10 °C à +50 °C (THC · TUL180N)
------------------------	---------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60730-2-7 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60730-2-7.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN
Encombrement THC-15A · THC-30B	36 × 82 × 66 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.