



SÉRIE · INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR · D11 AVEC TIGE

INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS D11 À COMMANDE PAR TIGE

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs TOSUNLUX D11 pour montage en fond d'armoire, avec commande reportée sur la porte par tige et poignée rouge sur plastron jaune : 25 et 32 A, en 3 ou 4 pôles.

25-32 A

Courant

jusqu'à 11 kW

Moteur AC-23

3P / 4P

Pôles

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Pôles	Montage	Ith	Ie AC-21	P AC-23 · 3 × 380 – 440 V	P AC-3 · 3 × 380 – 440 V
D11-25A 3P avec tige	D11-25	3P	Fond d'armoire · commande reportée par tige	25 A	25 A	7,5 kW	5,5 kW
D11-25A 4P avec tige	D11-25	4P	Fond d'armoire · commande reportée par tige	25 A	25 A	7,5 kW	5,5 kW
D11-32A 3P avec tige	D11-32	3P	Fond d'armoire · commande reportée par tige	32 A	32 A	11 kW	7,5 kW
D11-32A 4P avec tige	D11-32	4P	Fond d'armoire · commande reportée par tige	32 A	32 A	11 kW	7,5 kW

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur-sectionneur rotatif
Courant thermique conventionnel Ith	25 · 32 A
Charge résistive AC-21	25 · 32 A
Puissance AC-23 · 3 × 220 – 240 V	4 · 5,5 kW
Puissance AC-23 · 3 × 380 – 440 V	7,5 · 11 kW
Puissance AC-3 · 3 × 220 – 240 V	3 · 4 kW
Puissance AC-3 · 3 × 380 – 440 V	5,5 · 7,5 kW
Tension assignée d'emploi Ue	AC 220 – 440 V ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

ÉLECTRIQUE

Tension assignée d'isolement U_i **690 V¹**

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique **10 000 / 1 000 manœuvres (AC-23)¹**

ENVIRONNEMENT

Degré de protection **IP65 face avant · IP20 bornes¹**

CONFORMITÉ

Norme produit **IEC 60947-3²**

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage **Fond d'armoire · commande reportée par tige**

Certificat	Organisme	N°	Norme
Certificat TÜV Rheinland (marque « Type Approved »)	TÜV Rheinland	R 50646039 0001	EN IEC 60947-3:2021
Certificat de conformité CE — directive basse tension	TÜV Rheinland	AN 50646044 0001	Directive 2014/35/UE
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.