

السلسلة • وحدة توسيع • SR-E

وحدات توسيع المداخل والمخارج لسلسلة PR

وحدات توسيع TOSUNLUX متوافقة مع المتحكمات PR-18 و PR-24 و PR-18-N: مداخل ومخارج رقمية بالمرحلات، ومداخل حرارة PT100، ومداخل ومخارج تناظرية 0-20 مللي أمبير / 0-10 فولت. تُثبَّت بجانب الوحدة المركزية.

PT100	0-20 mA / 0-10 V	5
الحرارة	تناظري	الوحدات



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الوظيفة	الخصائص
 SR-E-1AQ-V/I	SR-E-1AQ-V/I	مخرج تناظري واحد	0-20 mA / 0-10 V (اختيار برمجي) • دقة 0,02 mA / 0,01 V
 SR-E-2AI-V/I	SR-E-2AI-V/I	مدخلان تناظريان	0-20 mA / 0-10 V (اختيار برمجي) • دقة 0,02 mA / 0,01 V 0,1 mA / ± 0,1 V
 SR-E-2PT100	SR-E-2PT100	مدخلان للحرارة PT100	+200 °C ... -50 °C • دقة 0,3 °C (10 بت)
 SR-E-8AC-R	SR-E-8AC-R	4 مداخل + 4 مخارج مرحل	صغ AC • مخارج 2 × 3 A + 2 × 10 A
 SR-E-8DC-DA-R	SR-E-8DC-DA-R	4 مداخل TOR / تناظرية + 4 مخارج مرحل	صغ DC • مخارج 2 × 3 A + 2 × 10 A

متوافقة مع سلسلة PR القابلة للتوسيع (PR-18 و PR-24 و PR-18-N).

02 الخصائص التقنية

المطابقة	كهربائية
CE ¹	التوافق
المعيار / العلامة	متحكمات PR-18، PR-24 و PR-18-N
	مخارج المرحل
	2 × 3 A + 2 × 10 A (SR-E-8AC-R • SR-E-8DC-DA-R)

تناظري	0,02 mA / 0-20 mA / 0-10 V 0,01 V
البيئة	
الحرارة	PT100 · -50 ... +200 °C · 0,3 °C

1 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	أسكة DIN 35 mm، بجانب الوحدة المركزية
1 قيمة معيارية: IEC 60715 · EN 60715 · DIN 43880.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.