

SÉRIE · MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE · DT33C

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT DT33C

Multimètre numérique de poche TOSUNLUX DT33C pour le dépannage et la vérification des installations : tension continue jusqu'à 500 V, tension alternative 200 et 500 V, courant continu jusqu'à 10 A, résistance jusqu'à 20 MΩ, test de diodes et mesure de température de −40 à 1 000 °C. Écran LCD rétroéclairé, format compact.

jusqu'à 500 V	10 A	20 MΩ
Tension	Courant	Résistance

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Tension continue	Tension alternative	Courant continu	Résistance	Fonctions
DT33C	200 mV à 500 V · ± 0,5 %	200 V · 500 V · ± 1,2 %	200 µA à 10 A · ± 1,8 %	200 Ω à 20 MΩ · ± 1,0 %	Diodes · rétroéclairage · température −40 à 1 000 °C (± 3,0 %)

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Multimètres numériques portatifs**
Calibres de tension continue	**200 mV · 2 000 mV · 20 V · 200 V · 500 V**
Courant continu maximal	**10 A**
Plage de mesure	**DC 200 mV – 500 V · AC 200 – 500 V · DC 10 A · 200 Ω – 20 MΩ**

ÉLECTRIQUE

Précision	**± 0,5 % (V DC) · ± 1,2 % (V AC) · ± 1,8 % (A DC) · ± 1,0 % (Ω)**
Alimentation auxiliaire	**Pile 9 V (6F22)** [1]
Affichage	**LCD 48 × 16 mm, rétroéclairé**

ENVIRONNEMENT

Température	**−40 à 1 000 °C · ± 3,0 %**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.