

السلسلة · واقٍ · TDP-2-3

مرحلات مراقبة الجهد والتيار ثلاثية الأطوار TDP-2-3

واقٍ رقمي نمطي TOSUNLUX TDP-2-3 للجهد والتيار للشبكة ثلاثية الأطوار 380 V: عرض الجهد والتيار في الواجهة، وقطع عند ارتفاع الجهد أو انخفاضه أو التيار الزائد، ثم إعادة تشغيل تلقائية مؤقتة. العياران 63 و80 A، تلامس مخرج 3NO، عرض 90 مم، للمضخات والمحركات والورشات.

التيار	القياس	IP
63–80 A	V + A	IP20

01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	الشبكة	In	ضبط فرط التيار	تلامس المخرج
TDP-2-3 63A	TDP2-3	380 V~ ثلاثي الطور	63 A	1 – 63 A	3NO
TDP-2-3 80A	TDP2-3	380 V~ ثلاثي الطور	80 A	1 – 80 A	3NO

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الجهد المقنن	380 V~
مجال التشغيل	140 – 700 V
جهد العزل	700 V
عتبة ارتفاع الجهد	390 – 500 V
عتبة انخفاض الجهد	260 – 370 V
تأخير القطع U < / U >	0,1 – 30 s
تأخير إعادة التشغيل	1 – 500 s
دقة قياس الجهد	2 % من المدى

كهربائية

تلامس المخرج	3NO

البيئة

مؤشر الحماية	IP20
درجة التلوث	3
الارتفاع عن سطح البحر	≤ 2 000 m
الرطوبة	≤ 50 % عند 40 °C بدون تكثف
درجة حرارة التخزين	−30 … +70 °C

المطابقة

معيار المنتج	IEC 60947-1 · IEC 60255-1[1]

1 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

العرض	90 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.