

SÉRIE · RELAIS EMBROCHABLE · 57.04

RELAIS EMBROCHABLES 57.04

Relais de commande embrochables 57.04 pour armoires d'automatisme : miniatures à 4 inverseurs sur 14 broches plates, avec voyant et bouton de test, pour interfacer un automate, relayer un ordre de commande ou multiplier des contacts. Bobines 24 V et 220 V, montage sur socle PYF14A-E.

4 inverseurs	7 A	24 · 220 V
Contacts	Courant	Bobines

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Contacts	Courant des contacts	Bobine	Socle associé
Relais 57.04 220v	4 inverseurs	7 A · 250 V AC[1]	220 V AC	PYF14A-E
Relais 57.04 24v	4 inverseurs	7 A · 250 V AC[1]	24 V	PYF14A-E

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Signalisation	Voyant de bobine et bouton de test manuel[1]
Endurance	Mécanique 10^7 · électrique 10^5 manœuvres[1]
Type	Relais électromécanique embrochable[1]
Tension de bobine	24 · 220 V
Tension assignée	300 V[1]

ÉLECTRIQUE

Courant assigné	7 A[1]

MÉCANIQUE

Culots	14 broches plates
Raccordement	Bornes à vis

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 61810-1[2]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Sur socle PYF14A-E, rail DIN[1]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.