



SÉRIE · RELAIS EMBROCHABLE · MN4T / 57.04 / TS80-2

RELAIS EMBROCHABLES INDUSTRIELS MN4T · 57.04 · TS80-2

Relais de commande embrochables pour armoires d'automatisme : MN4T et 57.04 miniatures à 4 inverseurs (14 broches plates), TS80-2 à 2 inverseurs sur culot rond 8 broches, avec voyant et bouton de test. Socles PYF14A-E et PF083A disponibles.

2 à 4 inverseurs

Contacts

6-10 A

Courant

24 · 48 · 220 V

Bobines



57.04



TS80-2



14 broches



11 broches



8 broches

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Contacts	Courant des contacts	Bobine	Socle associé	Modèle TOSUNLUX	Désignation	Broches
Relais MN4T 220v	4 inverseurs	6 A · 250 V AC ¹	220 V AC	PYF14A-E	—	—	—
Relais MN4T 24v	4 inverseurs	6 A · 250 V AC ¹	24 V	PYF14A-E	—	—	—
Relais MN4T 48v	4 inverseurs	6 A · 250 V AC ¹	48 V	PYF14A-E	—	—	—
Relais 57.04 220v	4 inverseurs	7 A · 250 V AC ¹	220 V AC	PYF14A-E	—	—	—
Relais 57.04 24v	4 inverseurs	7 A · 250 V AC ¹	24 V	PYF14A-E	—	—	—
Relais TS80-2 240v	2 inverseurs	10 A	240 V AC	PF083A	—	—	—
Relais de puissance LS-T73 SHD-24DC	1 inverseur	10 A ¹	24 V DC	Pour circuit imprimé	—	—	—

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Signalisation	Voyant de bobine et bouton de test manuel ¹
Endurance	Mécanique 10 ⁷ · électrique 10 ⁵ manœuvres ¹
PYF14A-E	14 broches plates
PF113A-E	11 broches rondes
PF083A	8 broches rondes

ÉLECTRIQUE

Tension assignée	300 V ¹
Courant assigné	10 A ¹

MÉCANIQUE

Culots	14 broches plates (MN4T, 57.04) · 8 broches rondes (TS80-2)
Raccordement	Bornes à vis

CONFORMITÉ

Type	Relais électromécanique embrochable · Socles pour relais embrochables ¹	Norme / marquage	IEC 61810-1 ²
Tension de bobine	24 · 48 · 220 V AC/DC ¹		

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative: IEC 61810-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Sur socle PYF14A-E · PF113A-E · PF083A, rail DIN ¹
---------	--

1 Valeur normative: rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.