

SÉRIE · SÉLECTEUR Ø 22 · PB2-BG À CLÉ

SÉLECTEUR À CLÉ Ø 22 PB2-BG

Sélecteur à clé TOSUNLUX PB2-BG21 pour perçage Ø 22 mm, collerette métallique chromée : 2 positions fixes commandées par une serrure, pour réserver une commande aux personnes autorisées (mise en service, mode manuel, consignation). Unité complète avec bloc de contact NO à vis-étrier.

Ø 22 mm	2	10 A
Perçage	Positions	Courant

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Commande	Positions	Contact
PB2-BG21	Serrure à clé	2 positions fixes	NO

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Commutateur de sélection à collerette métallique chromée**
Composition	**Unité complète : tête, embase et bloc(s) de contact**
Tension assignée d'isolement Ui	**600 V** [1]
Catégorie d'emploi	**AC-15 : 3 A sous 240 V · DC-13 : 0,27 A sous 250 V** [1]
Commande	**Serrure à clé**
Positions	**2 positions fixes**
Bloc de contact	**ZB2-BE101 (NO) · ZB2-BE102 (NC)**
Courant assigné	**10 (6) A**

ÉLECTRIQUE

Tension assignée	**400 V~**
Raccordement	**Bornes à vis-étrier imperdables**

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	**3×10^5 / 1×10^5 manœuvres** [1]

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	**IP65 face avant** [1]

CONFORMITÉ

Norme	**IEC 60947-5-1**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Perçage	**Ø 22 mm**

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.