

السلسلة · مفتاح بجهاز تحكم عن بعد · 5B3

مفتاح بجهاز تحكم عن بعد بثلاثة مخارج – 5B3

مفتاح بجهاز تحكم عن بعد 5B3: مستقبل موصول بشبكة 220 V يتحكم في ثلاث دارات إنارة (المخارج A وB وC) بواسطة جهاز تحكم لاسلكي. حتى 1000 W لمصابيح التوهج أو 200 W لمصابيح LED والمصابيح الموفرة لكل مخرج. مفيد عند التجديد: لا حاجة لمد أسلاك تحكم حتى المفاتيح.

المخارج	الجهد	الحمل
3	220 V~	≤ 1000 W

01 جدول الاختيار

المرجع	المستقبل	المخارج	التغذية	الحمل الأقصى لكل مخرج
مفتاح بجهاز تحكم عن بعد 5B3 220V	B-3	3 (A · B · C)	220 V~	مصابيح التوهج LED · 1000 W ≤ / المصابيح الموفرة 200 W ≤

الصورة: نسخة بأربعة مخارج من نفس العائلة. الطراز 5B3 يتحكم في 3 مخارج (A وB وC).

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مفتاح لاسلكي: مستقبل وجهاز تحكم عن بعد
التغذية	220 V~
أقصى حمل (العلامة)	لكل مخرج: مصابيح التوهج · 1000 W ≤ المصابيح الموفرة LED / 200 W ≤
مخارج التحكم	3 مخارج يُتحكَّم في كل منها على حدة · (A · B C)
التحكم	جهاز تحكم بأزرار A إلى D وON وOFF

ميكانيكية

التوصيل	المشترك أسود · الطور 220 V أحمر · المخارج A أبيض، B أزرق، C بني
الهوائي	سلك الهوائي: لا يُربط مع الأسلاك الأخرى

المطابقة

العلامة	CE

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.