

SÉRIE · INTERRUPTEUR TÉLÉCOMMANDÉ · 5B3

SWITCH TÉLÉCOMMANDÉ 3 VOIES 5B3 · 220 V

Switch télécommandé 5B3 : un récepteur raccordé sur le 220 V commande jusqu'à trois circuits d'éclairage (sorties A, B et C) depuis une télécommande sans fil. Jusqu'à 1 000 W en incandescence ou 200 W en LED et lampes économiques par sortie. Utile en rénovation : aucun câble de commande à tirer jusqu'aux interrupteurs.

3	220 V~	≤ 1 000 W
Sorties	Tension	Charge

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Récepteur	Sorties	Alimentation	Charge maximale par sortie
`Switch télécommandé 5B3 220V`	B-3	3 (A · B · C)	220 V~	Incandescence ≤ 1 000 W · LED / lampes économiques ≤ 200 W

Photo : version 4 voies de la même famille. Le 5B3 commande 3 sorties (A, B, C).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Interrupteur sans fil : récepteur et télécommande**
Alimentation	**220 V~**
Charge maximale	**Par sortie : incandescence ≤ 1 000 W · LED / lampes économiques ≤ 200 W**
Sorties de commande	**3 sorties commandées séparément (A · B · C)**
Commande	**Télécommande à touches A à D, ON et OFF**

MÉCANIQUE

Raccordement	**Commun noir · phase 220 V rouge · sorties A blanc, B bleu, C marron**
Antenne	**Fil d'antenne à ne pas attacher aux autres fils**

CONFORMITÉ

Marquage	**CE**

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	`20225Q20003R1S`	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.