

SÉRIE • TUBE LED • T8

TUBES LED T8 EN VERRE TT-T8L

Tubes LED TOSUNLUX T8 à enveloppe en verre, pour remplacer les tubes fluorescents dans les réglettes et luminaires : 9 W en 0,60 m et 18 W en 1,20 m, en blanc chaud, neutre ou froid.

9-18 W

Puissance

0,60 - 1,20 m

Longueurs

> 70

IRC

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Puissance	Longueur (Ø 26 mm)	Teinte	Tension
Lampe tube LED T8 9w 0,60m 6500K 220v TOSUN en verre	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	6 500 K	AC 85 – 265 V ou AC 175 – 265 V
Lampe tube LED T8 9w 0,60m 4000K 220v TOSUN en verre	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	4 000 K	AC 85 – 265 V ou AC 175 – 265 V
Lampe tube LED T8 9w 0,60m 2700K 220v TOSUN en verre	TT-T8L6-9W	9 W	598 mm	2 700 K	AC 85 – 265 V ou AC 175 – 265 V
Lampe tube LED T8 18w 1,20m 4000K 220v TOSUN en verre	TT-T8L12-18W	18 W	1 298 mm	4 000 K	AC 85 – 265 V ou AC 175 – 265 V
Lampe tube LED T8 20w 1,20m 6500K 220v TOSUN en verre	TT-T8L12 ¹	20 W	1 200 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
Lampe tube LED T8 20w 1,20m 2700K 220v TOSUN en verre	TT-T8L12 ¹	20 W	1 200 mm ¹	2 700 K	AC 175 – 265 V ¹
Lampe tube LED T8 24w 1,20m 6500K 220v TOSUN en verre	TT-T8L12 ¹	24 W	1 200 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
Lampe tube LED T8 15w 0,90m 6500K 220v TOSUN en verre	TT-T8L9 ¹	15 W	900 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹
Lampe tube LED T8 14w 0,60m 6500K 220v TOSUN en verre	TT-T8L6 ¹	14 W	600 mm ¹	6 500 K	AC 175 – 265 V ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Tubes LED T8 à enveloppe en verre
LED	SMD2835
Facteur de puissance	> 0,5

ÉLECTRIQUE

Indice de rendu des couleurs	> 70
Flux lumineux	900 lm (9 W) • 1 800 lm (18 W) ¹

ENVIRONNEMENT

Températures de couleur TOSUN	2 700 à 6 500 K
Degré de protection	IP20 ²

¹ Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

² Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Diamètre 26 mm (T8)

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.