

السلسلة · مؤشر رقمي · AD22

مصابيح رقمية AD22 – فولتميتر · أمبيرميتر · مقياس التردد

مصابيح بشاشة رقمية AD22 TOSUNLUX: تركيب كمصباح إشارة وتعرض الجهد (AD22-RV)، الجهد والتيار (AD22-RAV) أو الجهد والتيار والتردد على شاشة مربعة (AD22-SAVF). خمسة ألوان.

0-99 Hz

التردد

0-100 A

التيار

50-500 V~

الجهد



V · A · Hz

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الشكل	المقادير المعروضة	مجال القياس
 فولتميتر	AD22-RV	دائري	الجهد	AC 50 – 500 V
 فولت + أمبير	AD22-RAV	دائري	الجهد + التيار	AC 50 – 500 V · 0 – 100 A
	AD22-SAVF	مربع	الجهد + التيار + التردد	AC 50 – 500 V · 0 – 100 A · 0 – 99 Hz

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مؤشر لوحة بشاشة رقمية
مجال الجهد	AC 50 – 500 V
مجال التيار (AD22-RAV · AD22-SAVF)	0 – 100 A
مجال التردد (AD22-SAVF)	0 – 99 Hz
الدقة	$\pm 1\%$ ± رقم
التغذية المساعدة	¹ من الدائرة المقاسة
ميكانيكية	ميكانيكية
قياس التيار	بواسطة محول تيار · TC 1000 / 1 A
ألوان العرض لدى TOSUN	أحمر · أخضر · أصفر · أزرق · أبيض
التوصيل	¹ مباشر للجهد · التيار عبر محول تيار
البيئة	البيئة
درجة حرارة التشغيل	-10 ... +55 °C ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

51,69 mm الطول · Ø 21,75 mm

AD22-RV · AD22-RAV الجسم

Ø 22 mm قطر الفتحة¹

الواجهة / فتحة التركيب

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.