

SÉRIE · VOYANT NUMÉRIQUE · AD22-SAVF

VOYANT MULTIMÈTRE CARRÉ AD22-SAVF

Voyant à afficheur numérique carré TOSUNLUX AD22-SAVF : sur un seul grand écran, il affiche la tension, le courant et la fréquence du circuit, de 50 à 500 V AC, de 0 à 100 A et de 0 à 99 Hz. Il se monte en façade de tableau comme un voyant, pour surveiller un départ ou un groupe électrogène d'un coup d'œil.

50–500 V~	0–100 A	0–99 Hz
Tension	Courant	Fréquence

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Forme	Grandeurs affichées	Plage de mesure
AD22-SAVF	Carré	Tension + courant + fréquence	AC 50 – 500 V · 0 – 100 A · 0 – 99 Hz

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Voyant de tableau à afficheur numérique**
Plage de tension	**AC 50 – 500 V**
Plage de courant (AD22-RAV · AD22-SAVF)	**0 – 100 A**
Plage de fréquence (AD22-SAVF)	**0 – 99 Hz**
Précision	**± 1 % ± 1 digit** [1]

ÉLECTRIQUE

Alimentation auxiliaire	**Par le circuit mesuré** [1]
Couleurs d'affichage TOSUN	**Rouge · vert · jaune · bleu · blanc**

MÉCANIQUE

Raccordement	**Direct en tension · courant par TC** [1]

ENVIRONNEMENT

Température de service	**−10 … +55 °C** [1]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Façade / découpe	**Perçage Ø 22 mm** [1]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.