

السلسلة · متحكم قابل للبرمجة · PR-18

متحكمات قابلة للبرمجة PR-18

متحكمات TOSUNLUX PR-18 بشاشة LCD ولوحة مفاتيح، قابلة للتوسيع بالوحدات: 1 024 كتلة وظيفية، 12 مدخلًا و6 مخارج مرحل 10 أمبير، وساعة زمن حقيقي. نسخة AC من 110 إلى 240 فولت أو DC من 12 إلى 24 فولت مع 6 مداخل تناظرية 0-10 فولت وعدّ سريع 60 كيلوهرتز.

نعم	1024	12 / 6
التوسيع	الكتل	E / S



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	التغذية	المداخل	المخارج	العّد السريع
 PR-18AC-R	PR-18AC-R	AC 110 – 240 V	12 TOR	6 مرحلات 10 A	—
 PR-18DC-DA-R	PR-18DC-DA-R	DC 12 – 24 V	6 TOR / 6 TOR تناظرية 0-10 V + 6 TOR	6 مرحلات 10 A	4 قنوات 60 kHz (I9-IC)

قابلة للتوسيع بوحدات SR-E · شاشة LCD ولوحة مفاتيح · ساعة زمن حقيقي · دون مخرج PWM.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التغذية	AC 110 – 240 V (التيغ) DC 12 – 24 V
البرنامج	1024 كتلة وظيفية
المداخل / المخارج	12 مدخل / 6 مخارج
المخارج	مرحل 10 A
الواجهة	شاشة LCD ولوحة مفاتيح في الواجهة
ساعة الزمن الحقيقي	نعم
التوسيع	نعم، وحدات التوسيع SR-E
العّد السريع	4 قنوات 60 kHz (نسخة DC)

03 الأبعاد والتوصيل

سكة 35 mm DIN¹

التركيب

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.