

السلسلة • علبة تحكم • TAL

علبة تحكم مجهزة • TAL-B • TAL-D • TAL-J

محطات تحكم TOSUNLUX مجهزة: تشغيل / إيقاف بزرين، نسخة بمصباح إشارة، مفتاح بقل، زر توقف طارئ Ø 40، وعلب بأسهم للصعود / النزول.

B • D • J

السلسلة

Ø 40

توقف الطوارئ

1 إلى 3

الأعضاء



أسهم



TAL-B



مع لمبة إشارة



توقف الطوارئ



بمفتاح

01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	أعضاء التحكم	العلامة	التلامس
TAL-D213	TAL-D213	زران مسطحان بالنبيض: 1 أخضر + 1 أحمر	I • O	NO + NC
TAL-D363	TAL-D363	1 لمبة نيون حمراء + زران مسطحان بالنبيض: 1 أخضر + 1 أحمر	I • O	NO + NC
XAL-B213	TAL-B213	زران مسطحان بالنبيض: 1 أخضر + 1 أحمر	I • O	NO + NC
TAL-D144	TAL-D144H29	1 مبدل بمفتاح • 2 وضعيات ثابتة • سحب المفتاح على اليسار	O • I	NO
TAL-J184	TAL-J184H29	1 زر قبضة أحمر Ø 40 بقل • فك القفل بالمفتاح	Emergency Stop	NC
TAL-J194	—	علبة توقف الطوارئ	—	—
TAL-B222	TAL-B222	زران مسطحان بالنبيض: 1 أبيض + 1 أسود	↑ • ↓	NO + NO
TAL-B334	TAL-B334	3 أزرار مسطحة بالنبيض: 1 أبيض + 1 أحمر + 1 أسود	← • O • →	NO + NC + NO

TAL-B215 تسمى أيضاً XAL-B213.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التيار المقنن	240 V تحت Ith 10 A • AC-15 : 3 A ¹
الأزرار	مسطحة، بالنبيض
توقف الطوارئ	TAL-J184H29 زر قبضة أحمر Ø 40 بقل • مفتاح رقم 445
المبدل	TAL-D144H29 مفتاح رقم 2 • 455 وضعيات ثابتة
التلامسات	NC، NO أو مركبة حسب المرجع

النوع	علبة تحكم مجهزة وجاهزة للتوصيل
السلسلة	TAL-B • TAL-D • TAL-J (غطاء أصفر، توقف الطوارئ)
الجهد المقنن	Ue 400 V AC • Ui 440 V ¹

03 الأبعاد والتوصيل

¹ علبة بلاستيكية • تثبيت ببرغيين • دخول عبر جلبة كابل

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.