

السلسلة · تعويض القدرة · BSMJ

## مكثفات تعويض القدرة BSMJ 0,4 kV

مكثفات قدرة TOSUNLUX BSMJ لبطاريات التعويض: ترفع معامل القدرة وتقلل الضياعات وتحسن جودة الجهد. علبة معدنية مدمجة.

50 Hz

التردد

0,4 kV

الجهد

10-30 kvar

القدرة



## 01 جدول الاختيار

| المرجع       | القدرة  | الجهد          | السعة         | التيار الاسمي |
|--------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| BSMJ0.4-10-3 | 10 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $199 \mu F^1$ | 14,4 A        |
| BSMJ0.4-12-3 | 12 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $239 \mu F^1$ | 17,3 A        |
| BSMJ0.4-15-3 | 15 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $298 \mu F^1$ | 21,7 A        |
| BSMJ0.4-18-3 | 18 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $358 \mu F^1$ | 26,3 A        |
| BSMJ0.4-20-3 | 20 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $398 \mu F^1$ | 28,9 A        |
| BSMJ0.4-30-3 | 30 kvar | 0,4 kV · 50 Hz | $598 \mu F^1$ | 43,3 A        |

1. قيمة محسوبة:  $C = Q /$

## 02 الخصائص التقنية

| كهربائية     |                                 | كهربائية          |                                  |
|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| النوع        | مكثف قدرة لتعويض الطاقة الريدية | قدرات             | 10 · 12 · 15 · 18 · 20 · 30 kvar |
| الجهد الاسمي | 0,4 kV                          | تشكيلة            | TOSUN                            |
| التردد       | 50 Hz                           | الوظيفة           | تحسين معامل القدرة               |
| المطابقة     |                                 | المعيار / العلامة | IEC 60831-1 <sup>1</sup>         |

1. قيمة معيارية: IEC 60831-1

## 03 الأبعاد والتوصيل

<sup>1</sup> علبة معدنية · تثبيت بمسمار M12 · مرابط في الأعلى

الأبعاد والتوصيل

1. قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

## 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة                | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.