

السلسلة • موج • UPS تفاعلي مع الخط

## موجات UPS من 600 إلى 2 000 فولت أمبير

موجات TOSUNLUX لحماية الحواسيب وآلات الصندوق وأجهزة الإنترنت والكاميرات وتجهيزات المكتب الصغيرة: عند انقطاع التيار تتولى البطارية المدمجة التغذية دون انقطاع، وتعرض شاشة LCD جهد الدخول والخروج والحمل وحالة البطارية. خمس قدرات من 600 إلى 2 000 فولت أمبير، مع مقابس Schuko في الخرج.

| Schuko  | LCD   | 600-2 000 VA |
|---------|-------|--------------|
| المخارج | العرض | القدرة       |



الخلف

## 01 جدول الاختيار

| المرجع           | القدرة الظاهرية | القدرة الفعلية       | البطارية                   | الاستقلالية (نصف الحمولة) |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| موج 600 VA UPS   | 600 VA          | 360 W <sup>1</sup>   | 1 × 12 V 7 Ah <sup>2</sup> | 8 – 12 min <sup>2</sup>   |
| موج 800 VA UPS   | 800 VA          | 480 W <sup>1</sup>   | 1 × 12 V 9 Ah <sup>2</sup> | 8 – 12 min <sup>2</sup>   |
| موج 1 200 VA UPS | 1 200 VA        | 720 W <sup>1</sup>   | 2 × 12 V 7 Ah <sup>2</sup> | 8 – 12 min <sup>2</sup>   |
| موج 1 500 VA UPS | 1 500 VA        | 900 W <sup>1</sup>   | 2 × 12 V 9 Ah <sup>2</sup> | 8 – 12 min <sup>2</sup>   |
| موج 2 000 VA UPS | 2 000 VA        | 1 200 W <sup>1</sup> | 2 × 12 V 9 Ah <sup>2</sup> | 6 – 10 min <sup>2</sup>   |

الواجهة الخلفية: مقبسان Schuko، خرج 4,3 أمبير كحد أقصى، دخل 5,0 أمبير كحد أقصى.

1 قيمة محسوبة:  $P = S \times FP$ .

2 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

## 02 الخصائص التقنية

| كهربائية                  | كهربائية                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| التقنية                   | <sup>1</sup> تفاعلي مع الخط مع تنظيم آلي للجهد (AVR)                                    |
| جهد المدخل                | 220 V AC (المجال 145 – 290 V) / 50 • 60 Hz <sup>1</sup>                                 |
| جهد الخرج على البطارية    | <sup>1</sup> 220 V AC ± 10 % • موجة شبه جيبيية                                          |
| زمن التحويل               | <sup>1</sup> 2 – 6 ms                                                                   |
| التيارات (النموذج المصور) | خرج 4,3 A كحد أقصى • دخل 5,0 A كحد أقصى                                                 |
| النوع                     | <sup>1</sup> عاكس تفاعلي مع الخط                                                        |
| العرض                     | شاشة LCD: جهد الدخول والخروج (V AC)، الحمل، مستوى البطارية                              |
| التحكم                    | زر تشغيل / إيقاف في الواجهة                                                             |
| ميكانيكية                 | ميكانيكية                                                                               |
| الحمايات                  | الحمل الزائد، قصر الدائرة، التفريغ العميق وفرط جهد البطارية <sup>1</sup>                |
| المخارج                   | مقابس Schuko (2 في النموذج المصور)                                                      |
| الهيكل                    | معدن وواجهة بلاستيكية، تهوية جانبية                                                     |
| المطابقة                  | المطابقة                                                                                |
| المعيار / العلامة         | IEC 62040-1 <sup>2</sup>                                                                |
| الاستعمال                 | الاستعمال                                                                               |
| الاستعمالات               | الحواسيب، أجهزة الدفع، أجهزة الإنترنت والموجهات، مسجلات الفيديو، تجهيزات المكتب الصغيرة |

### 03 الأبعاد والتوصيل

التركيب

<sup>1</sup> علبة برجية، توضع على سطح

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

### 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة                 | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنّع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

#### احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.