



Arrière

SÉRIE • ONDULEUR • UPS LINE-INTERACTIVE

ONDULEURS UPS 600 À 2 000 VA

Onduleurs TOSUNLUX pour protéger ordinateurs, caisses enregistreuses, box internet, caméras et petits équipements de bureau : en cas de coupure, la batterie intégrée prend le relais sans interruption, et l'écran LCD affiche les tensions d'entrée et de sortie, la charge et l'état de la batterie. Cinq puissances de 600 à 2 000 VA, prises Schuko en sortie.

600-2 000 VA

Puissance

LCD

Affichage

Schuko

Sorties

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Puissance apparente	Puissance active	Batterie	Autonomie (demi-charge)
Onduleur UPS 600 VA	600 VA	360 W ¹	1 × 12 V 7 Ah ²	8 – 12 min ²
Onduleur UPS 800 VA	800 VA	480 W ¹	1 × 12 V 9 Ah ²	8 – 12 min ²
Onduleur UPS 1 200 VA	1 200 VA	720 W ¹	2 × 12 V 7 Ah ²	8 – 12 min ²
Onduleur UPS 1 500 VA	1 500 VA	900 W ¹	2 × 12 V 9 Ah ²	8 – 12 min ²
Onduleur UPS 2 000 VA	2 000 VA	1 200 W ¹	2 × 12 V 9 Ah ²	6 – 10 min ²

Face arrière : 2 prises Schuko, sortie 4,3 A max, entrée 5,0 A max.

1 Valeur calculée : $P = S \times FP$ ($FP = 0,6$ (onduleurs off-line / line-interactive d'entrée de gamme)).

2 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Technologie	Line-interactive avec régulation automatique de tension (AVR) ¹
Tension d'entrée	220 V AC (plage 145 – 290 V) · 50 / 60 Hz ¹
Tension de sortie sur batterie	220 V AC $\pm 10\%$ · onde pseudo-sinusoidale ¹
Temps de transfert	2 – 6 ms ¹
Courants (modèle photographié)	Sortie 4,3 A max · entrée 5,0 A max
Type	Onduleur line-interactive ¹
Affichage	Écran LCD : tension d'entrée et de sortie (V AC), charge, niveau de batterie
Commande	Bouton marche / arrêt en façade

ÉLECTRIQUE

Protections	Surcharge, court-circuit, décharge profonde et surtension de la batterie ¹
-------------	---

MÉCANIQUE

Sorties	Prises Schuko (2 sur le modèle photographié)
Boîtier	Métal et façade plastique, ventilation latérale

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 62040-1 ²
------------------	--------------------------

UTILISATION

Applications	Ordinateurs, terminaux de paiement, box et routeurs, enregistreurs vidéo, petits équipements de bureau
--------------	--

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative: IEC 62040-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Boîtier tour, posé¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.