

السلسلة · مرحل قابل للبرمجة · PR-12

مرحلات قابلة للبرمجة PR-12

مرحلات TOSUNLUX PR-12 المدمجة القابلة للبرمجة بشاشة LCD ولوحة مفاتيح: 512 كتلة وظيفية، 8 مداخل و 4 مخارج مرحل 10 أمبير، وساعة زمن حقيقي. نسخة AC من 110 إلى 240 فولت أو DC من 12 إلى 24 فولت مع 4 مداخل تناظرية 0-10 فولت وعد سريع. للأتمتة البسيطة: المضخات والإنارة والبوابات والتهوية.

مرحل 10 A	512	8 / 4
المخارج	الكتل	E / S



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	التغذية	المداخل	المخارج	العدّ السريع
	SR-12AC-R	AC 110 - 240 V	8 TOR	4 مرحلات 10 A	—
	SR-12DC-DA-R	DC 12 - 24 V	4 TOR / 4 تناظرية 0-10 V + TOR	4 مرحلات 10 A	4 قنوات 60 kHz (I5-I8)

وحدات غير قابلة للتوسع · شاشة LCD ولوحة مفاتيح · ساعة زمن حقيقي · دون مخرج PWM.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
التغذية	· DC 12 - 24 V (AC الصيغ) AC 110 - 240 V (صيغ DC)
البرنامج	512 كتلة وظيفية
المداخل / المخارج	8 مداخل / 4 مخارج
المخارج	مرحل 10 A
الواجهة	شاشة LCD ولوحة مفاتيح في الواجهة
ساعة الزمن الحقيقي	نعم
التوسيع	غير قابل للتوسع
العدّ السريع	4 قنوات 60 kHz (نسخة DC)

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN 35 mm¹

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.