



SÉRIE · RELAIS PROGRAMMABLE · PR-12

RELAIS PROGRAMMABLES PR-12

Relais programmables compacts TOSUNLUX PR-12 à écran LCD et clavier : 512 blocs de fonctions, 8 entrées et 4 sorties relais 10 A, horloge temps réel. Version AC 110–240 V ou DC 12–24 V avec 4 entrées analogiques 0–10 V et comptage rapide. Pour les automatismes simples : pompes, éclairage, portails, ventilation.

8 / 4

E / S

512

Blocs

Relais 10 A

Sorties

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Alimentation	Entrées	Sorties	Comptage rapide
 SR-12AC-R	SR-12AC-R	AC 110 – 240 V	8 TOR	4 relais 10 A	—
 SR-12DC-DA-R	SR-12DC-DA-R	DC 12 – 24 V	4 TOR / analogiques 0–10 V + 4 TOR	4 relais 10 A	4 voies (I5–I8) · 60 kHz

Unités non extensibles · écran LCD et clavier · horloge temps réel · pas de sortie PWM.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC 110 – 240 V (versions AC) · DC 12 – 24 V (versions DC)
Programme	512 blocs de fonctions
Entrées / sorties	8 entrées / 4 sorties

ÉLECTRIQUE

Sorties	Relais 10 A
Interface	Écran LCD et clavier en façade
Horloge temps réel	Oui
Extension	Non extensible
Comptage rapide	4 voies 60 kHz (version DC)

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Rail DIN 35 mm¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.