

السلسلة • محول تيار • MSQ

محولات تيار MSQ من 30/5 إلى 1000/5 أمبير

محولات تيار TOSUNLUX بكابل أو قضيب عابر، لتغذية الأمبيرميترات والعدادات والمرحلات انطلاقاً من التيارات العالية: ابتدائي من 30 إلى 1000 أمبير، ثانوي قياسي 5 أمبير، لشبكات حتى 660 فولت.

≤ 660 V

الشبكة

5 A

الثانوي

30-1000 A

الابتدائي



01 جدول الاختيار

المرجع	النسبة	قدرة الدقة	نطاق الطراز لدى TOSUN
TC MSQ-30 30/5A	30 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 40/5A	40 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 50/5A	50 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 60/5A	60 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 70/5A	70 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 80/5A	80 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 100/5A	100 / 5 A	2,5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 150/5A	150 / 5 A	5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-30 200/5A	200 / 5 A	5 VA	30 – 500 / 5 A
TC MSQ-40 250/5A	250 / 5 A	5 VA	100 – 600 / 5 A
TC MSQ-40 400/5A	400 / 5 A	5 VA	100 – 600 / 5 A
TC MSQ-60 600/5A	600 / 5 A	5 VA	400 – 1600 / 5 A
TC MSQ-60 800/5A	800 / 5 A	10 VA	400 – 1600 / 5 A
TC MSQ-100 1000/5A	1000 / 5 A	10 VA	800 – 3000 / 5 A

فدرات الدقة: 2,5 VA من 30/5 إلى 100/5 A • 5 VA من 150/5 إلى 600/5 A • 10 VA من 800/5 إلى 1000/5 A.

02 الخصائص التقنية

المطابقة	كهربائية
المعيار IEC 61869-2	الثانوي 5 A
الاستعمال	جهد الشبكة ≤ 660 V • 50 / 60 Hz
الاختيار	النوع ¹ محول تيار بابتدائي نافذ
السلامة	التيار المقنن 5 A • Ith الثانوي 30 – 1000 A
	فئة الدقة ¹ 0,5 أو 1 حسب النسبة

ميكانيكية

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب
1 نافذة لكابل أو قضيب · تثبيت على لوحة أو سكة DIN

1 قيمة معيارية: IEC 60715 · EN 60715 · DIN 43880.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.