

SÉRIE · ALIMENTATION MODULAIRE · DR

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE MODULAIRES DR · DRP

Alimentations stabilisées à découpage TOSUNLUX sur rail DIN pour l'automatisme, la commande et l'éclairage LED : sorties 12 V ou 24 V continu de 30 à 120 W (série DR) et 24 V de 240 et 480 W (série DRP).

30-480 W

Puissance

12 / 24 V DC

Sortie

jusqu'à 89 %

Rendement



DR-120

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Sortie	Tolérance	Ondulation et bruit	Rendement	Encombrement
DR-30-24	24 V · 0 – 1,5 A	± 1 %	150 mVc-c	83 %	78 × 93 × 56 mm
DR-30-12	12 V · 0 – 2 A	± 1 %	120 mVc-c	81 %	78 × 93 × 56 mm
DR-60-24	24 V · 0 – 2,5 A	± 1 %	480 mVc-c	80 %	78 × 93 × 56 mm
DR-60-12	12 V · 0 – 3,5 A	± 1 %	200 mVc-c	77 %	78 × 93 × 56 mm
DR-75-24	24 V · 0 – 3,2 A	± 1 %	150 mVc-c	80 %	55,5 × 125,2 × 100 mm
DR-75-12	12 V · 0 – 6,3 A	± 2 %	100 mVc-c	76 %	55,5 × 125,2 × 100 mm
DR-120-24	24 V · 0 – 5 A	± 1 %	80 mVc-c	84 %	65,5 × 125,2 × 100 mm
DR-120-12	12 V · 0 – 10 A	± 2 %	80 mVc-c	80 %	65,5 × 125,2 × 100 mm
DRP-240-24	24 V · 0 – 10 A	± 1 %	80 mVc-c	84 %	125,5 × 125,2 × 100 mm
DRP-480S-24	24 V · 0 – 20 A	± 1 %	120 mVc-c	89 %	227 × 125,2 × 100 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Alimentations stabilisées à découpage
Tensions de sortie	12 V · 24 V DC

ÉLECTRIQUE

Puissance assignée	30 à 480 W selon modèle ¹
--------------------	--------------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE · IEC 62368-1 ²
------------------	-------------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : CE · IEC 62368-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN
---------	----------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.