

SÉRIE · VARIATEUR · TGB1-85

VARIATEUR ROTATIF 500 W

Variateur rotatif TOSUNLUX TGB1-85 à encastrer, 500 W, pour régler l'intensité des lampes à incandescence, halogènes et LED gradables.

500 W

Puissance

Encastré

Montage

220 V

Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Désignation	Caractéristiques
Variateur TGB1-85 500W	Variateur rotatif encastré (boîte Ø 85 mm)	500 W · AC 220 V · coupure de phase

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Variateur — puissance	500 W
Variateur — charges	Lampes à incandescence et halogènes 230 V, lampes LED gradables ¹

ÉLECTRIQUE

Tension assignée	AC 220 – 240 V (variateur) ¹
------------------	---

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60669-2-1 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative: IEC 60669-2-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Variateur — montage	Encastré, entraxe 60 mm ¹
---------------------	--------------------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.